

APARAT	ROZŁ.BEZP.-25A D-02 / 25A-gF	ROZŁ.BEZP.-25A D-02 / 25A-gF	LICZNIK kWh MODUŁOWY	ROZŁ.BEZP.-25A D-02 / 25A-gF	ROZŁ.BEZP.-25A D-02 / 25A-gF	ROZŁ.BEZP.-25A D-02 / 25A-gF	ROZŁ.BEZP.-25A D-02 / 25A-gF	ROZŁ.BEZP.-25A D-02 / 25A-gF	ROZŁ.BEZP.-25A D-02 / 25A-gF	ROZŁ.BEZP.-25A D-02 / 25A-gF	ROZŁ.BEZP.-25A	ROZŁ.BEZP.-25A D-02 / 25A-gF
OZNACZENIE OBOWDU	(WLZ) TG-T5-Z1		(WLZ) TG-T6-Z1	(WLZ) TG-T7-Z1	(WLZ) TG-T8-Z1	(WLZ) TG-T9-Z1	(WLZ) TG-T10-Z1	(WLZ) TG-T11-Z1	(WLZ) TG-T12-Z1	(WLZ) TG-T13-Z1		(WLZ) TG-T15-Z1
MOC OBOWDU	8.35 kW		6.30 kW	3.19 kW	4.92 kW	2.20 kW	2.20 kW	6.90 kW	2.44 kW	2.44 kW		2.22 kW
TYP PRZEWODU	5xLY10mm²		5xLY10mm²	5xLY10mm²	5xLY10mm²	5xLY10mm²	5xLY10mm²	5xLY10mm²	5xLY10mm²	5xLY10mm²		5xLY10mm²
ODBIORNIK	T5 ZASILANIE TABLICY OBWDOWEJ T5	ZABEZPIECZENIE WLZ DO TABLICY OBWDOWEJ T6	T6 ZASILANIE TABLICY OBWDOWEJ T6	T7 ZASILANIE TABLICY OBWDOWEJ T7	T8 ZASILANIE TABLICY OBWDOWEJ T8	T9 ZASILANIE TABLICY OBWDOWEJ T9	T10 ZASILANIE TABLICY OBWDOWEJ T10	T11 ZASILANIE TABLICY OBWDOWEJ T11	T12 ZASILANIE TABLICY OBWDOWEJ T12	T13 ZASILANIE TABLICY OBWDOWEJ T13	REERWA	T15 ZASILANIE TABLICY OBWDOWEJ T15
PRĄD In [A]	15.1		10.1	5.8	8.9	4.1	4.0	12.5	4.4	4.4		3.2
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]	62.0		62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0		62.0
SPADEK NAPIĘCIA [%]	0.58		0.55	0.28	0.43	0.21	0.21	0.40	0.26	0.26		0.19
DŁUG. PRZEWODU [m]	20		45	45	25	50	50	30	55	55		45

SCHEMAT IDEOWY. TABLICA TG. ODPŁYWY.
RYS NR E-11 ark nr 2